

12 HE offenes 19" Server Rack mit Scharnier - 55cm tief

StarTech ID: RK1219WALLOH



Das 12U 22-Zoll offene Server-Rack mit Scharnier zur Wandmontage RK1219WALLOH ermöglicht die Montage Ihrer (19 Zoll breiten) Server, A/V- oder Netzwerkgeräte und bietet ein Rackdesign mit Scharnier, wodurch der gesamte Rahmen für eine einfache Installation und Wartung der Geräte geöffnet werden kann.

Das 12U-Wandmontage-Rack verfügt über ein 4-Pfosten-Design zur zusätzlichen Abstützung Ihrer Geräte für eine maximale Traglast von 63 kg. Das offene Server-Rack zur Wandmontage besteht aus hochwertigem kaltgewalztem SPCC-Stahl für hohe Stützfestigkeit und Strapazierbarkeit, ermöglicht eine maximale Luftzirkulation und wird komplett mit allen Rack-Schrauben und Käfigschrauben, die für die Montage der Geräte benötigt werden, geliefert, sodass sie nicht separat erworben werden müssen.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Anwendungen

- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigstellenbüros, Lagerhäusern und Großmärkten
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen
- Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten

Merkmale

- 12U-Wandmontage-Rack, mit Scharnier
- Design mit Scharnier für einfachen Zugang zu rückwärtigen Panels
- 4-Pfosten-Design für zusätzliche Stabilität

Technische Spezifikationen

Warranty	Lifetime
Rack-Typ	4-Pfosten
U-Höhe	12U
Rahmentyp	Open Frame
Wandmontierbar	Ja
Frontdoor-Typ	Offen
Schlüsselsperre	Nein
Industrienormen	EIA RS310-D
Lüfter	Nein
Gewichtskapazität	63.4 kg [140 lb]
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Externe Breite	604 mm [23.8 in]
Externe Höhe	647 mm [25.5 in]
Externe Tiefe	555 mm [21.9 in]
Produktgewicht	18 kg [39.9 lb]
Flache Verpackung	Nein
Versandgewicht (Verpackung)	20.5 kg [45.3 lb]
Im Paket enthalten	1 - Wandmontage-Rack, mit Scharnier
Im Paket enthalten	48 - #10-32 UNF-Blendenschrauben
Im Paket enthalten	48 - #10-32 UNF-Käfigmuttern
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

